



WeTech®

WTTC 631

Aktiv Ladehalterung für MOTOROLA GP320, GP340, GP380, GP640, GP680, und für alle WARIS mit Akku HNN9008. (NiMH). Die Halterung ist für den Anschluss an 12 oder 24 Volt geeignet. Die Schnellladeelektronik ist Prozessor gesteuert. Die Tastatur des Funkgerätes ist zugänglich, wenn es in der stabilen Metallhalterung eingesetzt ist. Die Halterung ist mit einem NF- Leistungsverstärker ausgestattet. Das Funkgerät wird an beiden Seiten sicher gehalten. Am BNC-Antennenanschluss kann eine externe Kfz-Antenne angeschlossen werden. An der 15-poligen SUB-D Buchse ist verschiedenes Zubehör anschließbar Als Zubehör sind verfügbar: Freisprecheinrichtung, Handapparat, Programmierkabel, PTT Fußschalter, 10 Watt Lautsprecher.

Active mounting plates for MOTOROLA GP320, GP340, GP380, GP640, GP680 all type of WARIS radio with battery HNN9008 (NiMH). are intended for connection to 12 or 24 V. Fast charging electronics is processor-controlled, The vehicular adapter has an Audio Power Amplifier inside. the keyboard of the radio is accessible if it is used in the stable metal mounting plate. A BNC antenna connector to an external vehicle antenna. At the 15-pin SUB-D socket, various accessories are connectable. The following accessories are available: Hands-free operation, telephone handset, programming cable, PTT foot switch, 10-Watt active

Technische Daten:**Technical data:**

Betriebsspannung operating voltage	10.8 V - 31.2 V DC
Sicherung fuse	2,5A träge 2,5A slow-acting
Stromaufnahme input current	Max 750mA
Gewicht weight	429g
Abmessungen dimensions	86/176/54mm
Farbe color	RAL 9005, schwarz RAL 9005, black
Anschlüsse Connectors	BNC 50Ohm, 15pin SUB-D, Extern Mic
Prüfzeichen Tested to	[e1] CE, TÜV, GS



WEMPE Electronic

Leinenweberstr. 6
D-36251 Bad Hersfeld

Phone: +49 (6621)
92400

Fax: +49 (6621) 924044
www.wetech.de

